

Úvod



Gratulujeme k nákupu a vítáme vás ve společnosti Townew!
Naše vestavěná technologie termoplastického těsnění sáčku na odpadky jej snadno uzavře dotykem. Po vyjmutí použitého sáčku jej nahradí novým. To nabízí vyjmutí dalšího. Nabízí tak pohodlnější a hygieničtější řešení pro domácnost nebo kancelář.

Důležité bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM chytrého koše si přečtete všechny pokyny a uložte je.
pro budoucí použití

1. Odpadkový koš sman je určen pouze pro použití v domácnosti a v interiéru.
2. Nikdy neponořujte odpadkový koš sman do vody nebo jiné tekutiny, neoplachujte jej pod vodovodním kohoutkem ani v blízkosti zdroje tepla.
3. Do nádoby nikdy nelijte vodu, protože by se tím poškodila chytrá odpadková nádoba.
4. Chytrý odpadkový koš používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli možnému nebezpečí nebo zranění.
5. Koš na odpadky vyčistěte lehce navlhčeným hadříkem a čistícími prostředky, které jsou bezpečné pro materiál ABS.
6. Na zavření krytu víka netlačte ani jej nezavírejte silou. Víko se zavře automaticky, jakmile se nad zónou snímače nenachází žádný předmět.
7. Nepoužívejte neoriginální napájecí adaptér nebo baterii; může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
8. Nevkládejte příliš velké množství odpadu, mohlo by dojít k nesprávné funkci těsnění.
9. Neotvírejte víko nebo kryt ručně, když se těsní, aby nedošlo k popálení.
10. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte napájení.
11. Tento výrobek obsahuje olověné baterie. Pro likvidaci je třeba baterie odevzdat do recyklační stanice pro použité baterie nebo do odborné recyklační agentury.
12. Pokud se vyskytne problém, který nelze vyřešit pomocí tohoto návodu k použití, obraťte se na servisní středisko ve vaší zemi, které je autorizováno společností Townew, aby provedlo kontrolu nebo opravu. Nepokoušejte se aplikaci opravovat sami, jinak záruka pozbývá platnosti.

Obcený popis



11. Napájecí adaptér

Základní parametry

| Název | Parametr |
|--------------------|-------------------|
| Rozměry (ŠxHxV) | 240mmx310mmx402mm |
| Čistá hmotnost | 3,5 kg |
| Baterie | 12V 2,2AH |
| Doba nabíjení | 10 hodin |
| Adaptér | 13,8 V 0,65 A |
| Executive-Standard | GB 4706.1 |

Návod k použití

Použití pěstí

Krok 1: Zapněte vypínač (I) -

Krok 2 : Podržte dotykové tlačítko, dokud neuslyšíte dvakrát pípnutí. Nyní je chytrý odpadkový koš připraven k použití.

Režim automatického snímání

Víko se automaticky otevře, když zaznamená objekt ve vzdálenosti do 35 cm nad senzorovým panelem. Jakmile se objekt vzdálí, světla LED postupně pohasnou a víko se automaticky zavře.

Režim otevřeného víka

Klepněte na dotykové tlačítko a víko se otevře. A režim automatického snímání nebude aktivní. Opětovným klepnutím se zavře. Poté obnovte režim automatického snímání.

Automatické utěsnění sáčku na odpadky a automatická výměna sáčku na odpadky

Podržte dotykové tlačítko (přibližně 3 sekundy), dokud neuslyšíte dvojí pípnutí. Smaň koš na odpadky uzavře pytel na odpadky. Po vyjmutí použitého pytle na odpadky se víko automaticky dávkuje a vloží nový pytel na odpadky.

Nabíjení

Pokud nepřetržitě pípá a kontrolky LED stále blikají, je odpadkový koš v y b i t ý Nabíjení je nutné provést v režimu ON MODE. Každé nabíjení musí trvat až 10 hodin. V průběhu nabíjení blikají kontrolky LED jako oddechový způsob. Když je odpadkový koš plně nabitý, kontrolky LED zhasnou.

Jak nainstalovat plnicí kroužek



1. Klepnutím otevřete víko.



2. Odstraňte vnější magnetický kroužek.



3. Vyměňte použitý plnicí kroužek a vložte nový.



4. Vložte zpět magnetický vnější kroužek.



5. Klepnutím zavřete víko.



6. Podržte dotykové tlačítko tor 3 sekundy pro aktivaci funkce automatické změny.

Běžné řešení potíží

Tato kapitola shrnuje nejčastější problémy, se kterými se můžete u spotřebiče setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí níže uvedených informací, obraťte se na středisko péče o spotřebitele ve vaší zemi.

| Problém | Řešení |
|---------------------------------|--|
| Problém s automatickým snímačem | Zavřete víko ručně a klepnutím na dotykové tlačítko obnovte funkci automatického snímání. |
| Problém s dotykovým tlačítkem | Vypněte chytrý odpadkový koš a po 10 sekundách jej znovu spusťte. Páčky nejsou ve výchozí poloze. |
| Problém s těsněním | Podržte dotykové tlačítko 3 sekundy, dokud se nedokončí nové utěsnění. V těsnícím mechanismu sáčku uvízla voda nebo odpady - vytáhněte některou část návodu k použití sáčku na odpady a znovu jej uzavřete. |
| Problém s řezacím pytle | Voda nebo odpad na dně nádoby blokuje infračervené záření odstraňte vodu nebo odpad ze dna nádoby. |
| Problém s doplňováním sáčků | |

Záruka

Záruka obsažená v tomto dokumentu se vztahuje na inteligentní odpadkový koš TJ, který spotřebitel zakoupil přímo od některého z autorizovaných prodejců nebo distributorů. Nabízíme omezenou záruku v délce 1 roku, která se vztahuje na všechny výrobní vady materiálu a dílenského zpracování odpadkového koše. Záruční doba je 1 rok od data maloobchodního nákupu. K reklamaci musí být přiložen doklad o koupi, na kterém je uvedeno původní datum nákupu. Pokud se během této záruční doby vyskytne závada, výrobek buď opravíme s použitím nových dílů, vyměníme za nový výrobek, nebo vrátíme kupní cenu výrobku.

Pokud potřebujete další informace nebo podporu, navštivte prosím www.townew.com.

Recyklace

Po skončení životnosti nevyhazujte výrobek do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na oficiálním sběrném místě k recyklaci. Tím přispějete k ochraně životního prostředí.

Dodržujte předpisy své země pro oddělený sběr elektrických a elektronických výrobků. Správná likvidace pomáhá předcházet negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Tato záruka se nevztahuje na:

- Kosmetická poškození zahrnují škrábance, promáčkliny a poškozené plasty a portech.
- Vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním, nehodou (mimo jiné včetně nárazu, požáru a rozlítí potravin nebo tekutin), zanedbáním, zneužitím, úpravou, neobvyklým namáháním, modifikací, nesprávnou nebo neoprávněnou opravou, instalací, testováním nebo nesprávným skladováním.
- Poškození způsobené provozem výrobku mimo povolené nebo z a m ý š l e n é použití popsané v aplikaci.
- Jakékoli jiné běžné opotřebení způsobené používáním.

Odmítnutí odpovědnosti

V rozsahu povoleném zákonem jsou tato záruka a uvedené opravné prostředky výhradní a nahrazují všechny ostatní záruky, opravné prostředky a podmínky, ať už ústní, písemné, zákonné, výslovné nebo předpokládané. Společnost TOWNEW se zříká všech zákonných a předpokládaných záruk, mimo jiné včetně záruk na prodejnost a vhodnost pro určitý účel a záruk na skryté nebo skryté vady, v rozsahu povoleném zákonem. Pokud takové záruky nelze odmítnout. Společnost TOWNEW omezuje dobu trvání těchto záruk a nápravných opatření a dobu trvání této výslovné záruky a podle volby společnosti TOWNEW na výše popsané služby opravy nebo výměny. Některé státy (země a provincie) neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky (nebo podmínky), takže výše popsané omezení se na vás nemusí vztahovat. Společnost TOWNEW nezaručuje nepřetržitý nebo bezchybný provoz odpadkového koše. Záruční opravné prostředky výslovně uvedené v tomto dokumentu budou jedinými a výhradními opravnými prostředky spotřebitele.

Název a obsah škodlivých látek ve výrobku

| Název dílu | Škodlivá látka | | | | | |
|--|----------------|---------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | Olovo (Pb) | HG (Hg) | Kadmium (Cd) | ChromeHe Xavalentní chrom (Cr(VI)) | Polybromovaný bifenylyl (PBB) | Polybrominát- ed difenylether (PBDE) |
| Součást obvodu | | O | O | O | O | O |
| shell | O | O | O | O | O | O |
| Hnací kolo, ventilátor struktura lopatek | " | " | O | O | O | O |

O: Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech dílu je nižší než mezní hodnota uvedená v GB/T 26572-2011.

X: označuje, že škodlivá látka je alespoň v části homogenního materiálu páne.
Mezní požadavky uvedené v GB/T 26572-20 11.

townew

SiteWeb :www.townew.com

Konečné právo volby náleží společnosti Shanghai Townew Intelligent Technology Co., Ltd..

